

# Sondermodelle Pramac

MODELL PX 3000m - PX 5000m - PX 8000m

Entspricht 2000/14/CE  
 Mitsubishi Motor - original  
 Synchron Generator (IP 23)  
 Ölwächter  
 Großtank  
 Automatischer Spannungsregler (AVR)



MODELL		PX3000m	PX5000m	PX8000m	PX8000m
CODE		PK232531000	PK412531000	PK502531000	PK612T31000
PHASE		EINPHASIG	EINPHASIG	EINPHASIG	DREIPHASIG
STARTER		HANDSTART	HANDSTART	HANDSTART	HANDSTART
LEISTUNG LTP	kVA	2,92	5,4	6,92	8,40/5,55
LEISTUNG COP	kVA	2,27	4,1	5,0	6,08/3,56
Spannung	Volt	230	230	230	400/230
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Leistungsfaktor	Cosφ j	0,9	0,9	0,9	0,8/0,9
<b>MOTOR</b>					
Modell		Mitsubishi GT600	Mitsubishi GM301	Mitsubishi GM401	Mitsubishi GM401
Hubraum	cc	181	296	391	391
Zylinder		1	1	1	1
Max. Leistung	kWm	3,6	6,0	8,3	8,3
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Umdr./Min.	rpm	3000	3000	3000	3000
<b>TANK/VERBRAUCH</b>					
Fassungsvermögen	L	11	18	18	18
Laufzeit bei 3/4 Last	h	9,9	10,3	6,8	6,8
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>					
Lautstärke LWA	dB(A)	96	97	97	97
Schallpegel bei 7m	dB(A)	71	72	72	72
<b>ABMESSUNGEN/GEWICHT</b>					
Länge	mm	623	827	827	827
Breite	mm	409	508	508	508
Höhe	mm	550	555	555	555
Gewicht (DRY)	kg	43	71	87	90
Steckdosen		2 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO 1 x CEE 230V 32A	1 x SCHUKO 1 x CEE 230V 32 A
<b>Standard Ausrüstung: Termoschutzschalter, Ölüberwachung, AVR</b>					

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN